

灯具一体型無電極ランプ

昇 R2N

SUBARU-R2N 100 150 200



インバータ



LAMP



灯器具



無電極ランプ昇R2が昇R2Nとしてリニューアル。高効率反射板を採用することにより、照度が大幅にアップしました。また、ポリカーボネイトカバーを標準装備。反射板の汚れを防ぎ、高い反射率を保ち続けると同時に、災害などによる万が一のガラス飛散も防止します。さらにランプが灯具一体型になったことで放熱効果が高まり、工事も簡単になりました。

昇R2Nは、LEDランプに比べて、より広範囲に光が広がり、さらには熱にも強い、従来の水銀灯に代わる省エネ照明。3波長で発光することにより、Ra80と高演色。自然光で目に優しく見たときと近い色で物を見ることができるのが特長です。

影による陰影が薄いため、スポーツ施設等では視認性が向上します。また、整備工場等では、細かな傷なども見え、乱反射による見えにくさがありません。工場、倉庫、体育館、スポーツ施設、自動車工場等に最適です。

スペック表

無電極ランプ

型番号	種類	サイズ	重量	全光束	消費電力
SUBARU-R2N-100	灯具一体型無電極ランプ	Φ530×515mm	5.6kg	8,000lm	100W
SUBARU-R2N-150	灯具一体型無電極ランプ	Φ530×515mm	5.6kg	12,000lm	150W
SUBARU-R2N-200	灯具一体型無電極ランプ	Φ530×515mm	5.6kg	16,000lm	200W

型番号	演色性	ランプ寿命	設置高さ (概算)	保護等級	ランプ部
SUBARU-R2N-100	Ra80 以上	60,000 時間	～ 7m	IP44※	PC カバー有
SUBARU-R2N-150	Ra80 以上	60,000 時間	～ 8m	IP44※	PC カバー有
SUBARU-R2N-200	Ra80 以上	60,000 時間	～ 13m	IP44※	PC カバー有

※IP65も可 (オプション)

インバータの特性 (200 V 専用)

定格入力電圧	力率	消費電力	定格入力周波数	定格振動周波数	安定器のサイズ (mm)
200V:120-277V	0.98	100W/150W/200W	50 / 60 Hz	150kHz	100W/150W?155*94*54 200W?196*94*54

株式会社 LED・TopJapan

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東1-2-15
TEL: 06-6753-8333(代) / FAX:06-6753-8332
ホームページ: <http://www.ledtopjapan.jp/> EMAIL: info@ledtopjapan.jp